



## VIDEO TO VGA 用户使用手册

### VIDEO TO VGA

用显示器代替监视器，大大节省监控成本

#### 产品介绍:

可将视频/S 端子的隔行信号转逐行 VGA 信号。让你的监控器变成不闪的显示器。不闪的才是健康的。可轻松连接 VCD/DVD/摄像头/机顶盒等，让你的显示器也能看数字电视。


#### 1. 1 产品功能特征:

- 先进的扫描频率提升技术，刷新率可在 60HZ—75HZ 之间方便切换，图像无闪烁。
- 分辨率可在 (640\*480/800\*600/1024\*768/1280\*1024/1440\*900/1680\*1050) 之间方便切换，可全面兼容 CRT MONITOR 和 LCD MONITOR。
- 超强 3D 图像降噪功能，使画面更加清晰、稳定。
- 独具特色的 PIP (画中画) 功能，并且显示的窗口大小和位置可以调整。
- 具有 AV/S 端子输入接口，可与 DVD/PDP/PS2 游戏机等设备连接使用。
- 宽频带 (200MHZ) PC/TV 切换开关

#### 1. 2 包装内容

- ◆转换器主机———1 台
- ◆转换器使用说明书———1 本
- ◆电源适配器———1 个
- ◆S 端子线———1 条
- ◆视频线———1 条
- ◆VGA 信号线———1 条

#### 接口说明:



名称	说明
(1)DC 5V	电源适配器
(2) 遥控接收头	客户要求选配遥控器。
(3)Video IN	接摄像机/VCD/DVD/游戏机
(4)S video IN	接摄像机/VCD/DVD/游戏机
(5)VGA Out	接显示器
(6)VGA In	接电脑显卡

#### 按键使用说明:



1. AV/SV/VGA: 按此键可轻松切换视频/S 端子/VGA 通导。
2. STILL: 按此键可将当前画面静像。实现拍照功能。
3. PIP: 实现 AV/S 端子在 VGA 状态下开个窗口来监控，让你在用电脑的同时也能看监控的图像。在 PIP 状态下。再按 PIP 图像可以放

大缩小。按 AV/SV/VGA 键和 STILL 键图像可以向上向下移动。按 MODE 图像可以向左移动。按 MENU 可以退出全屏。

4. MODE: 按此键可改变图像的分辨率和图像的刷新率。按 MENU 确认。按 MODE 的移动到选择条的模式，5 秒钟后自动转到该模式。
5. MENU: 按此键打开操作菜单。按 ↑ ↓ ← → 可以改变相关信息。
6. P.P. 按此键内置 8 种图像模拟量，轻松调整亮度、对比度、饱和度、清晰度的画面调整。

#### 连接示意图:

