



## VGA TO VIDEO 用户使用手册

### VIDEO CONVERTER VGA TO VIDEO


电脑信号转电视信号  
全家共享一台电脑，在电视机上看网络电影玩游戏

电脑的普及给人们的工作、生活带来了极大的便利。也许在某种特定的场合您需要将电脑的 VGA 信号转换成 Video/Svideo 信号。您在网上下载的 MPEG4 电影，完全可以和家里的家庭影院结合，让你轻松体验影院效果；您也可以将笔记本中需要演示的多媒体文档，通过大屏幕电视机呈现给您的听众……视频转换器可以帮助您轻松实现 VGA 信号到 Video/Svideo 信号的转换。

#### 性能特性:


- ★ 1 个 VGA 信号输入端口,1 个 VGA 输出端口
- ★ 1 个 Video 输出端口,1 个 Svideo 输出端口
- ★ 1 个 DC 5V 电源接口
- ★ 输入 VGA 信号支持分辨率:  
640x480@60/72/75/85Hz,800x600@60/75Hz,1024x768@60/75Hz,  
1280x1024@60Hz
- ★ 同时输出 VGA\VIDEO\S-VIDEO 信号
- ★ 可在显示器与电视上同步显示画面
- ★ 支持以下系统:NTSC(台湾、美国等地),NTSC-EIAJ(日本),PAL(欧洲、中国), PAL-M(巴西),PAL-N(乌拉圭、巴拉圭)等国电视系统
- ★ 支持全画面(OVERSCAN)和非全画面(UNDERSCAN)两种显示模式
- ★ 轻、薄、短、小方便携带
- ★ 体积:110mm(长)x56mm(宽)x36mm(高)

#### 接口说明:



名称	说明
(1)DC 5V	接电脑 USB 口
(2)制式调节器	调节 PAL/NTSC 制式
(3)Video Out	接电视机或者投影机
(4)Svideo Out	接电视机或者投影机
(5)VGA Out	接显示器
(6)VGA In	接电脑显卡

#### 按键功能:



名称	说明
(1)(2)(3)(4)	这四个键为上、下、左、右键，可以调节 AV 画面的位置
(5)MENU	菜单键，按一下出现 OSD 菜单；长按 3 秒为复位
(6)ZOOM	放大键，按一下放大画面；再按一下恢复

#### 系统要求:

- ★同时支持 PC 和 MAC 电脑
- ★无需安装驱动程序，即插即用

#### 包装配件:

配件名称	数量	备注
AV 线	1 条	--
VGA 线	1 条	--
Svideo 线	1 条	--
产品说明书	1 份	--
转换器主机	1 台	--
USB 线	1 条	用来取电

#### OSD 菜单:



#### 连接示意图:

